

Радиостанция MegaJet MJ-600

Краткие технические характеристики и отличительные особенности

Диапазон частот, МГц	26,965...27,405 / 26,965...27,855
Количество каналов	240/80 (по выбору-[AM/FM+SCAN, ON])
Чувствительность приемника, мкВ (20 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)	Частотная (ЧМ) и амплитудная (AM)
Выходная мощность передатчика, Вт	10 (13,8 В) или 4...6 (перемычки)
Вид модуляции	AM(90%)/FM(2 КГц)
Напряжение питания, В	13,8
Максимальный потребляемый ток, А	2,0 макс.
Размеры, мм	138(ш) x 40(в) x 159(д)
Масса, кг	0,87

- Компакт-дизайн
- Микропроцессор SAMSUNG 3P8249XZZ-TWR9
- Энергонезависимая память на микросхеме ATMEL 24C02N
- Отдельный синтезатор частоты на микросхеме MC 145170-2
- Передняя панель с большим ЖК-дисплеем Black Matrix
- Идеальный автоматический шумоподавител
- Эффективный цельнометаллический радиатор-панель с увеличенной поверхностью охлаждения
- Динамик увеличенной мощности фирмы "STAR" (8 Ом, 3 Вт, квадрат 76x76 мм)
- Надежная тангента с динамическим микрофоном DS-3051-150 Ohm
- Функция прослушивания двух выбранных каналов (DW) и Режим сканирования(SCAN)
- Индикатор уровня сигналов RX / TX
- Индикация канала / частоты (FR)
- Подсветка кнопок управления
- Экстренная настройка на 9-й канал (CH9)
- Функция звукового подтверждения нажатия клавиш (BP)
- Функция памяти предыдущего канала (LCR)
- Четыре ячейки памяти
- Возможность подключения внешнего громкоговорителя
- Не допустимо использование неисправных или посторонних гарнитур

Основные особенности и функции

* ФУНКЦИИ

1. Переключатель "ФУНКЦИЯ"
2. Переключатель "Частота-Каналы / Биппер"
3. Вызов памяти предыдущего канала
4. Переключение режимов AM/ЧМ
5. Режим поиска при сканировании каналов / Память 1
6. Режим просмотра двух каналов / Память 2
7. Экстренный вызов канала 9 (переключение сеток) / Память 3
8. Режим автоматического шумоподавления ASQ / Память 4

* УПРАВЛЕНИЕ

1. Регулятор громкости с выключателем питания
2. Регулятор шумоподавителя
3. Переключатель каналов вверх-вниз

* ЖК ДИСПЛЕЙ

1. Отображение КАНАЛЫ/ЧАСТОТА